



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Repartidor con PAU F 2D

5...2400MHz 5/4dB

Repartidor de 2 direcciones con PAU y con conectores F, para señales SMATV. Presenta unas bajas pérdidas de paso gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos, que mejora su comportamiento eléctrico. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.

El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2.

Repartidor para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN.

Se suministra en cajas de 10uds.

Ref.519532

Ref. lógica

EAN13

8424450268049

Destaca por

- Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN (con adaptador ref. 519901)
- Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10° de los conectores F con respecto a la pared de instalación
- Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado
- Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera
- Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra
- Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de paso
- Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Características principales

- Bajas pérdidas de paso
- Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak
- Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack
- Montaje en interior
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 2400			
Número de salidas		2			
Entradas/Bandas			TERR	SAT	
Pérdidas de paso	dB		5	4	
Rechazo entre salidas	dB		> 20	> 20	
Voltaje máx.	Vdc	24			
Corriente máx.	mA	350			
Paso DC		Sal.↔Entr.			