



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Repartidor con PAU, F 2D

5...2400MHz 4/5dB

Repartidor de 2 direcciones con PAU y conectores F, para señales de SMATV.

El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2.

Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4177).

Ref.515020

Ref. lógica

EAN13

8424450223123

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada

Especificaciones técnicas

Número de salidas		2		
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	950 ... 2400	
Pérdidas de paso	dB		4	5
Rechazo entre salidas	dB		> 20	> 20
Corriente máx.	A	1		
Paso DC		Sal. □ Entr.		