



UPS  
ACCESORIOS



## PDU BYPASS RACK HASTA 3KVA

### ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P15671	TX PDU BYPASS RACK HASTA 3KVA INPUT/UPS C19/C20 OUTPUT 1XC20 5XC14 MBS-RACK

### DESCRIPCIÓN

La PDU Bypass MBS-RACK es un accesorio indispensable para cualquier gabinete rack con una UPS de hasta 3KVA instalada. El Bypass permite saltarse las conexiones a la UPS lo que facilita la mantención de la misma y el cambio de baterías sin requerir el apagado de los equipos. La PDU integrada cuenta con circuito master con salidas C19 y C13 y circuito slave con 4 conexiones C13.

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de hasta 16A para 230V y de 20A para 115V.
- Proporciona alimentación continua a los equipos conectados mientras se realiza la mantención a la UPS simplemente rotando el interruptor.
- Función master-slave que permite cortar la alimentación a los equipos slave en cuanto el master deja de consumir electricidad.
- Gran cantidad de conectores preparados para el uso extendido en el tiempo.
- Formato rack de 1U muy cómoda para la instalación en gabinete rack.
- Instalación sencilla con conectores plug and play.
- Válida para todas la UPS hasta 3KVA en formato rack.



**UPS**  
ACCESORIOS



## **PDU BYPASS RACK** **HASTA 3KVA**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		MBS-RACK
Amperaje máximo		16A para 208-240V / 20A para 110-127V
Voltaje máximo		240V/127V
Función Master/Slave		Si, Cuando en consumo de los conectores master es inferior a 20W se cortará automáticamente la alimentación a los puertos slave
CONEXION		
Entrada	Alimentación AC	1x C20
	Entrada UPS	1x C19
	Salida UPS	1x C20
Salida		5x C13 + 1x C19
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Dimensiones		80mm x 438mm x 50mm
Peso		1.5Kg
DATOS AMBIENTALES		
Temperatura funcionamiento		20-90% RH @ 0-45°C